

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
HP Business Inkjet 2800	Menütaste drücken (grüner Haken); 1. Info-Menü , mit grünem Haken bestätigen, mit dem Pfeil runter bis 3. Diagnose / Diagnostic Page; mit dem grünen Haken bestätigen; auf der Seite "Diagnostic Page" ist recht mittig unterhalb der Tonerangaben die Seitenz
HP Business Inkjet 1200D	Powertaste gedrückt halten, währenddessen 4x Seitenvorschub drücken, Statusseite wird gedruckt: TOTAL ENGINE PAGE COUNT oben links, 4. Zeile
HP COLOR LASERJET 2500	Wenn kein Fehler am Drucker vorliegt, können durch gleichzeitiges Drücken von (START) und (JOB ABBRECHEN) eine Konfigurationsseite und eine Statusseite gedruckt werden.
HP Color LASERJET 2600N	Drücken Sie (LINKER PFEIL) oder (RECHTER PFEIL), um das Menü Berichte auszuwählen. 2. Drücken Sie (AUSWÄHLEN). 3. Drücken Sie (LINKER PFEIL) oder (RECHTER PFEIL), um die Option Konfig-Bericht auszuwählen. 4. Drücken Sie (AUSWÄHLEN), um die Konfigurationss
HP Designjet 500	Menü -> Ausdrücke/Protokoll -> Konfiguration -> Berichte
HP Laserjet P2015	"Start"-Taste 5 Sek. Gedrückthalten, dann erfolgt der ausdruck von der Verbrauchsmaterial-Statusseite
HP Officejet Pro K5400DTN	Die Linke Taste 3 Sek. Gedrückthalten, dann kommt die Statusseite, oder die mittlere Taste (X) 3 Sek. gedrückthalten
HP Officejet Pro K550DTN	Netzwerk-Symbol-Taste (2. von links) drücken. Statusseite wird ausgedruckt
HP OFFICEJET PRO L7680	Die Taste "Einrichten" drücken, "Bericht drucken" auswählen,; "OK" drücken, "Selbsttestbericht" auswählen, "OK" drücken, dann kommt die Statusseite. (Auf der Seite dann "Seiten gedruckt"; Gesamt)
HP Photosmart	Menütaste -> "Berichte" -> bestätigen -> "Konfiguration" -> bestätigen -> dann erfolgt Ausdruck der Konfigurationsseiten

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
OFFICE JET 9110	Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste "MENÜ", öffnen Sie das Menü "DRUCKBERICHT" und wählen Sie dann die Option "GERÄTEKONFIG."
HP LaserJet 1100	3x Menü-Taste drücken, so dass Testmenü angezeigt wird, dann die Optionen-Taste drücken bis PCL Konfigseite auf dem Display erscheint und dann die Auswählen-Taste drücken.
HP laserJet 2100	Die kleine Taste gedrückt halten, während gleichzeitig die große Taste gedrückt wird.
HP 4/ 4M	Online Lampe muss aus sein. So oft die Menü Taste drücken, bis im Display Testmenü erscheint. Option-Taste bis Selbsttest(=1 Blatt) oder Fortlaufender/ Kontinuierlicher Selbsttest erscheint. Mit der Eingabe-Taste bestätigen. Die Seitenzahl
HP 4si	Offline, Menü so oft drücken bis Testmenü, Item, Enter
HP 4si	Offline schalten, Menü -blätter- bestätigen, es erfolgt ein Ausdruck er Konfigurationsseite. Nicht vergessen wider auf online zu schalten
HP 5 Color	Online, 4x Menütaste bis Testmenü, Selftest erscheint dann Eingabe
HP 5 Color	Online Lampe muss aus sein, test-Taste drücken, Selbsttest leuchtet auf und es wird ein Blatt ausgegeben. Wird die Test Taste länger gehalten, so wird das ganze Papiermagazin ausgegeben. Ein Abbruch kann nur durch ziehen der Papierkassette erfolgen. Dabei
HP 8100 DN	Menp drücken bis Informationsmenü erscheint, dann die Taste Option drücken bis Konfigurationen drucken erscheint. Mit der Taste Auwählen werden 2 testseiten gedruckt
HP 8100 DN	Online Lampe muss aus sein. Alt+Test gleichzeitig drücken und es wird ein Blatt ausgegeben. Wird die Tastenkombination länger gehalten, so wird das ganze Magazin geleert. Ein Abbruch kann durch Drücken der Online-Taste erfolgen (Achtung! Danach können bis

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
HP Color Laserjet 4500/ 4550/ 8500/ 8550	Die einzige Taste am Gerät drücken. Es wird eine Selbsttestseite ausgedruckt. Die ausgedruckte Seitenzahl ist immer nur ab dem letzten Einschalten angegeben. Hier kann also nicht über Klick abgerechnet werden.
HP Color Laserjet 5M	So oft die Menü Taste drücken, bis im Display Testmenü erscheint. Dann die Taste Option bis Selbsttest oder Fortlaufender/ Kontinuierlicher Selbsttest erscheint. Mit der Eingabe Taste bestätigen. Die Seitenzahl wird gedruckt.
HP DesJet	Online Lampe muss aus sein. So oft die "Menü" Taste drücken, bis im Display Testmenü erscheint. Option-Taste drücken, bis Selbsttest (=1 Blatt) oder "Fortlaufender/ Kontinuierlicher Selbsttest erscheint. Mit der Eingabe-Taste bestätigen. Die Seitenzahl wird
HP Deskjet generell	Ein/Aus gedrückt halten. Je nach Modell 4x/5x/ 8x/ oder 9x Papiervorschub drücken.
HP DJ 1600 CM	Blauen Knopf einige Sekunden gedrückt halten.
HP DJ 5850	Powertaste halten und 4x Papiervorschub drücken.
HP 850xi	On Taste drücken und 4x Seitenschub drücken
HP DJ 920c	On Taste drücken und 4x Seitenschub drücken
HP DJ 930c	On Taste drücken und 4x Seitenschub drücken
HP DJ 970cxi	On Taste drücken und 4x Seitenschub drücken
HP DJ 980ci	On Taste drücken und 4x Seitenschub drücken
HP DJ 9XX-Serie	Offline, Menü so oft drücken bis Testmenü, Item, Enter
HP Fax 3150	Taste Enter-Menü drücken/Pfeiltaste bis Berichte/Enter-Menü/ Pfeiltaste bis Alles drucken/ Enter-Menü, es kommen ca. 10 Seiten mit 10 Sek. Abstand zwischen jeder Seite. Auf einer ist ein ausführlicher Seitenzähler.
HP Laserjet 1100	Die einzige Taste kurz drücken, Testseite wird gedruckt.
HP Laserjet 1200	Einzige Taste kurz drücken.
HP LJ 2100	Beide Bedienerfeldtasten gleichzeitig drücken. Es wird eine Selbsttestseite ausgedruckt. Die Anzahl der ausgedruckten Seiten erscheint auf dem Ausdruck. Hier kann also über Klick abgerechnet werden.

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
HP LJ 2100	Beide Tasten gleichzeitig drücken, Testseite mit Zählerstand wird ausgedruckt.
HP LJ 2100/2100 TN	Online-Lampe muss leuchten, Mode-Select Taste drücken, mit Plus/Minus in das Untermenü Druck Status (Anzeige im Bildschirm) anwählen, Enter-Taste drücken. Das Statusblatt wird ausgedruckt. Anschließend wieder die Mode-Select Taste drücken, um zur Betriebsb
HP LJ 2200 DN/ TN	Beide Tasten gleichzeitig drücken, Testseite wird ausgedruckt.
HP LJ 2200D	Die einzigen zwei Tasten gedrückt haltne bis zum Druckbeginn.
HP LJ 2500L	Die einzigen zwei Tasten gedrückt haltne bis zum Druckbeginn.
HP LJ 3100	Eingabe/ Menü 1x Drücken, Pfeiltaste links 5x drücken bis Bercihte, Eingabe/Menü 1x drücken, Pfeiltaste links 2x bis Selbsttest, Taste Eingabe/Menü 1x.
HP LJ 3100	Online Lampe muss leuchten, Shift Taste drücekn und gedrückt halten, zusätzlich die Online/Status Taste betätigen. Nun beide Tasten frei geben. Das Statusblatt wird ausgedruckt. Rückkehr zur Btriebsbereitschaft erfolgt automatisch.
HP LJ 4 ML	Keine Angabe möglich! Gerät müsste jedoch eine eingene Statusseite haben. Vorgehen also analog F 800
HP LJ 4/ 4 MV/ 4 +	Offline gehen. Taste Menü drücken bis Testmenü erscheint. Mit Taste Option weiterklicken bis zu Selbsttest. Mit Taste enter bestätigen.
HP LJ4/4+/4MV	Grüne Taste ca. 5 Sec. Drücken, Testseite wird gedruckt.
HP LJ 4+/ 4M+ /5/ 5N und 5M	Menü Taste drücken, so dass Informationsmenü angeziegt wird, dann 2x die Optionen Taste drücken bis Konfigurationen drucken, auf dem Display erscheint und dann die Auwähletaste drücken.
HP LJ 4+/ 4M+ /5/ 5N und 5M	So oft die Menü-Taste drücken, bis im Display Testmenü erscheint. Optionen-Taste drücken bis Konfigurationen durcken erscheint und dann die Auswähelntaste betätigen.

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
HP LJ 4000/ LJ 4050/ LJ 4100	Die einzige Taste kurz drücken, Testseite wird gedruckt.
HP LJ 4000/ LJ 4050/ LJ 4101	Taste Menü drücken bis Informationsmenü erscheint. Taste Option 2x drücken bis Konfiguration drücken, erscheint. Mit Taste auswählen, den Druck starten.
HP LJ 4000N	Online Lampe muss leuchten. Staustaste drücken. Selbsttest wird gedruckt aber ohne Zählerstände. In diesem Gerät ist ein mechanisches Zählwerk eingebaut, wie es in Kopiersystemen zu finden ist. Das Zählwerk ist oben links zu finden, wenn man den oberen Geh
HP LJ 4L	Den einzigen Knopf zweimal drücken, Zähler stellt sich bei Stromausfall bzw. abgezogenem Netzstecker auf null.
HP 4L/5L und 6L	Beide Tasten gleichzeitig drücken. Auf der Testseite wird der Zählerstand mit ausgedruckt.
HP LJ 4M	Offline gehen. Taste Menü drücken bis Testmenü erscheint. Mit Taste Option weiterklicken bis zu Selbsttest. Mit Taste enter bestätigen.
HP LJ 4M+	Offline gehen. Taste Menü drücken bis Testmenü erscheint. Mit Taste Option weiterklicken bis zu Selbsttest. Mit Taste enter bestätigen.
HP LJ 4si	Offline, Menü drücken bis testmenü, Item, Enter.
HP LJ 5	Offline gehen. Taste Menü drücken bis Testmenü erscheint. Mit Taste Option weiterklicken bis zu Selbsttest. Mit Taste enter bestätigen.
HP LJ 5 color	Online, 4x Menütaste drücken bis Testmenü, SelfTest erscheint, Enter
HP LJ 5000/n/tn;8000/n/tn/lj5si	Online Lampe muss leuchten, Statusseite drücken, Statusseite wird ausgedruckt. Die Seitenzahl steht rechts unten.
HP LJ 5000N	Taste Menü drücken bis Informationsmenü erscheint. Taste Option zweimal drücken bis Konfigurationen drücken, erscheint. Mit Taste Auswählen den Druck starten.
HP LJ 5L	Den einzigen Knopf zweimal drücken, Zähler stellt sich bei Stromausfall bzw. abgezogenem Netzstecker auf null.

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
HP LJ 5M/N	Menü drücken, mit Pfeiltasten bis Stautsseite drucken erscheint, 2x Enter drücken.
HP LJ 5MP	Die einzigen zwei Tasten gedrückt haltne bis zum Druckbeginn.
HP LJ 5P	Die einzigen zwei Tasten gedrückt haltne bis zum Druckbeginn.
HP LJ 5P/5MP/ 6P/ 6MP	Taste Menü drücken bis Informationsmenü im Display erscheint. Dann die Taste Option drücken bis Konfiguration drucken erscheint. Mit der Taste Auswählen, werden zwei Testseiten ausgedruckt. Oder beide Bedienfeldtasten gleichzeitig drücken, es wird eine Sel
HP LJ 5si	Offline gehen, Taste Menü bis Testmenü, Option, Konfigseite, Taste Auwählen
HP LJ 5si	Offline. 4x Menütaste drücken bis Test Menü, SelfTest erscheint. Eingabe.
HP LJ 5si / 5sinx	3x Menü-Taste drücken, so dass Testmenü angezeigt wird, dann die Optionen-Taste drücken bis PCL Konfigseite auf dem Display erscheint und dann die Auswählen-Taste drücken.
HP LJ 6L	Den einzigen Knopf zweimal drücken, Zähler stellt sich bei Stromausfall bzw. abgezogenem Netzstecker auf null.
HP LJ 6MP	Online-Lampe muss lechten, dann Status-Taste drücken. Das Statusblatt wird ausgedruckt. Rückkehr zur Betriebsbereitschaft erfolgt automatisch
HP LJ 6MP	Die einzigen zwei Tasten gedrückt haltne bis zum Druckbeginn.
HP LJ 6P	Die einzigen zwei Tasten gedrückt haltne bis zum Druckbeginn.
HP LJ 8000	Taste Menü drücken bis Informationsmenü erscheint. Taste Option 2x drücken bis Konguration drucken, erscheint. Mit Taste auswählen, den Druck starten.
HP LJ 8100N	Taste Menü drücken bis Informationsmenü erscheint. Taste Option 2x drücken bis Konguration drucken, erscheint. Mit Taste auswählen, den Druck starten.

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
HP LJ 850 cxi/ 970 cxi/ 920c / 930c / 980ci	On Taste drücken und 4x Seitenschub drücken
HP LJ II P	Offline gehen (=1x Taste Online drücken). Gleichzeitig die Tasten ALT und TEST drücken.
HP LJ II P	Drucker ausschalten; die drei oberen Tasten gedrückt halten und den Drucker einschalten. Nach ca 10 Sek. Die drei Tasten loslassen und dann nacheinander Form Feed drücken und dann Enter drücken. Der Drucker zeigt dann SMODE an und macht einen Selbsttest.
HP LJ II Plus	Offline gehen. Taste Menü drücken bis Testmenü erscheint. Mit Taste Option weiterklicken bis zu Selbsttest. Mit Taste enter bestätigen.
HP LJ II und III	Offline gehen. Test-Taste drücken. Selbsttest leuchtet auf und es wird ein Blatt ausgegeben.
HP LJ II / III	Menü Taste drücken, Informationsmenü wird angezeigt, Option 2x drücken, Konfigurationsseite drucken wird angezeigt, Auswählen, drucken.
HP LJ III	Offline gehen, Taste Test lange drücken. Im Display erscheint SELECT. Mit den Tasten Plus/Minus navigieren bis Self Test erscheint. Mit Taste Auswählen bestätigen.
HP LJ III	Siehe F 800, jedoch muss ggf. die Online-Anzeige aus sein.
HP LJ III P	Offline gehen (=1x Taste Online drücken). Gleichzeitig die Tasten ALT und TEST drücken.
HP LJ IIP / IIIP	Ein/ Aus gedrückt halten und 4x bzw. 5x bzw. 8x bzw. 9x Papiervorschub drücken.
HP LJ IIP und IIIP	Online aus. ALT & TEST Tasten gleichzeitig drücken und es wird ein Blatt ausgegeben. Wird die Tastenkombination länger gehalten, so wird das ganze Papiermagazin ausgegeben. Ein Abbruch kann durch drücken der Online Taste erfolgen. (ACHTUNG: Es können danach
HP LJ 3150	Menü: "Konfigurationsseite drucken"

Zählerstände ablesen - HP

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
RR 6440	Displayanzeige Drucke ablesen: Taste "Funktion", "5" , 4x "2", "8" , "5" und "ja" drücken, dann erscheint Display: Drucke!
RR 6480	Displayanzeige Drucke ablesen: Taste "Funktion", "5" , 4x "2", "8" , "5" und "ja" drücken, dann erscheint Display: Drucke!
RR 6500	Funktion 60, 4x Nr."2", 94, dann Druckerzähler ablesen (Bed. Anl. Seite 166)
RR MFP 2110	Funktion 6, 4x Nr.2, 94 , ja, ja drücken, den Druckerzähler ablesen (Bedienungsanleitung Seite 52)
RR MFP 3110	Funktion 6, 4x Nr.2, 94 , ja, ja drücken, den Druckerzähler ablesen (Bedienungsanleitung Seite 52)